

清水マリナート 大ホール 照明設備

2017/04/01更新

照明操作卓

松村電機製

F 506

100×3段プリセット

シーンメモリ 3000(キュー、サブマスター、チェイス兼用)

サブマスタ20本

名 称	直/調	容量	コンセント	回路数	備 考・固定使用機材
上手舞台袖フロアコンセント	調	3kw	C30	22	
	直	6kw	C60	4	
下手舞台袖フロアコンセント	調	3kw	C30	22	
	直	6kw	C60	4	
舞台奥フロアコンセント	調	3kw	C30	8	
	直	6kw	C60	3	
ローホリコンセント	調	6kw	C60	8	上下4回路4色 (#72 #59 #22 #40) 500Wハロゲン/1色20灯
オーケストラピットフロアコンセント	調	3kw	C30	8	
客席ウォールコンセント	直	6kw	C60	4	C30コンセント×2口とCOM
第1ボーダーライト(下ボタン無)	調	2kw	C20	8	コンセント接続/中4回路、上下4回路(W W #72 #78) 130Wハロゲン/1色27灯
第1サスペンションライト	調	2kw	C20	32	コンセント単独 フレネル1Kw×12/凸1Kw×14/750Wソースフォー(36°)×4
	直	6kw	C60	4	C30コンセント×2口とCOM
	直	2kw	D20	2	200V
第2ボーダーライト(下ボタン無)	調	2kw	C20	8	コンセント接続/中4回路、上下4回路(W W #72 #78) 130Wハロゲン/1色27灯
第2サスペンションライト	調	2kw	C20	32	コンセント単独 フレネル1Kw×12/凸1Kw×14/750Wソースフォー(36°)×4
	直	6kw	C60	4	C30コンセント×2口とCOM
	直	2kw	D20	2	200V
第3ボーダーライト(下ボタン無)	調	2kw	C20	8	コンセント接続/中4回路、上下4回路(W W #72 #78) 130Wハロゲン/1色27灯
第3サスペンションライト	調	2kw	C20	32	コンセント単独 フレネル1Kw×12/凸1Kw×14/750Wソースフォー(36°)×4
	直	6kw	C60	4	C30コンセント×2口とCOM
	直	2kw	D20	2	200V
第4サスペンションライト	調	2kw	C20	32	コンセント単独 フレネル1Kw×12/凸1Kw×14/750Wソースフォー(36°)×4
	直	6kw	C60	4	C30コンセント×2口とCOM
	直	2kw	D20	2	200V
第5サスペンションライト	調	2kw	C20	18+6	1回路2コンセント(可搬ユニット2台常設) フレネル1Kw×12/凸1Kw×12/750Wソースフォー(36°)×10
	直	6kw	C60	4	C30コンセント×2口とCOM
	直	2kw	D20	2	200V
プロセニアムサスペンションライト	調	2kw	C20	12	1回路2コンセント フレネル1Kw×8/凸1Kw×10
	直	6kw	C60	2	C30コンセント×2口とCOM
	直	2kw	D20	2	200V
アッパーホリゾントライト	調	3kw	C20	4色	1Kwハロゲン/1色15灯(#71 #72 #63 #22)

※SUSは 20C、1回路 2kwです

名称		直/調	容量	コンセント	回路数	備考・固定使用機材
上手ギャラリートライト		直	6kw	C60	7	C30x2口とCOM
下手ギャラリートライト		直	6kw	C60	7	C30x2口とCOM
昇降プロセニアムブリッジライト		直	6kw	C60	4	凸1kwX6 C30x2口とCOM
第1シーリングライト	上段	調	3kw	C20	8	1回路2コンセント 750Wソースフォー(14°)×4/凸1Kw×12
		直	6kw	C60	4	C30コンセントx2口とCOM
	下段	調	3kw	C20	12	1回路2コンセント 凸1Kw×24
第2シーリングライト	上段	調	3kw	C20	10	1回路2コンセント 750Wソースフォー(10°)×8/(14°)×12/凸1.5Kw×8
		直	6kw	C60	4	C30コンセントx2口とCOM
	下段	調	3kw	C20	14	1回路2コンセント 凸1.5Kw×24
第1フロントサイドライト 上手		調	2kw	C20	10	1回路2コンセント 凸1Kw×4台×3列 750Wソースフォー(36°)×2/750Wソースフォー(50°)×2
		直	6kw	C60	1	C30コンセントx2口とCOM
第2フロントサイドライト 上手		調	2kw	C20	10	1回路2コンセント 凸1Kw×4台×3列 750Wソースフォー(19°)×2/750Wソースフォー(26°)×2
		直	6kw	C60	1	C30コンセントx2口とCOM
第1フロントサイドライト 下手		調	2kw	C20	10	1回路2コンセント 凸1Kw×4台×3列 750Wソースフォー(36°)×2/750Wソースフォー(50°)×2
		直	6kw	C60	1	C30コンセントx2口とCOM
第2フロントサイドライト 下手		調	2kw	C20	10	1回路2コンセント 凸1Kw×4台×3列 750Wソースフォー(19°)×2/750Wソースフォー(26°)×2
		直	6kw	C60	1	C30コンセントx2口とCOM
バルコニーライト		調	2kw	C20	8	1回路1コンセント
フォロースポット		直	6kw	C60	4	
					4	SUPERSOL 3003SR/e

持ち込み電源

持ち込み電源盤 舞台奥	上手	三相四線	300A	カムロック	C30×8 C60×4
		単相三線	300A	カムロック	D20×8
	下手	三相四線	300A	カムロック	C30×8 C60×4
		単相三線	300A	カムロック	D20×8
持ち込み電源盤 映写室		三相3線	175A	カムロック	
		単相三線	100A	カムロック	C60×2 D20×8

清水マリナート 大ホール照明移動備品

2017/04/01更新

名 称	規 格・備 考	数 量
1KW凸 (SS用24台含)	CX-8M	26台
スタンド	丸ベース (SS用24本含)	26本
	ハイスタンド	4本
	ベース	20本
	折り足	8本
3連アーム		8本
スモークマシン	ロスコ1700	2台

ケーブル類

延長コード	20A-20A	2.0m	40本
		5.0m	45本
		10.0m	18本
		20.0m	16本
	30A-30A	2.0m	12本
		5.0m	12本
		10.0m	8本
		20.0m	8本
	60A-60A	2.0m	8本
		5.0m	8本
		10.0m	4本
		20.0m	4本
分岐コード	20A-20A		20本
	30A-20A		20本
	60A-30A		10本
変換コード	30A-20A	2.0m	30本
	30A-20A	5.0m	24本
	30A-60A	2.0m	8本
	20A-平行	(ブレーカー付)	4本
	30A-平行	(ブレーカー付)	4本

大小ホール共用機材 (小ホールで使用している場合があります。職員にお問い合わせください)

1. 5KWフレネル	FX-8	12台
500W凸	CS-6	8台
500Wフレネル	FS-6	8台
ミラーボール	吊型 600	1台
	置型楕円 240×400	1台
ソースフォー	19°	4台
	26°	16台(内4台は小ホール倉庫)
	36°	32台(sus26台:倉庫4台)
	50°	14台(内4台は小ホール倉庫)
PAR(球替え対応不可)	5N	16台
	5M	16台
	1N	16台
	1M	16台
1KWランプピン	MP-6L II	2台
ストリップ	1.8m	11台
	1.2m	4台
1KWエフェクトライト	AL-EQS-10-3	5台
スライドキャリヤ	AL-ESC-F	3台
芯無しマシン	NCD3	3台
ディスク	AL-EDM-D	3台
レンズ	AL-OL-4	5台
	AL-OL-6	5台
	AL-OL-8	3台
ストロボ		2台
波マシン	NAE3-1000	3台
自在ハンガー		12本
可搬ユニット(20A×4 MAX60A)		10台